

电缆耐压变频谐振试验配置方案

产品型号	产品配置				
	控制箱	电抗器	励磁变	分压器	适用对象
NRXZ-88kVA/22kV	2.5KW	22kV/2A 二台	2.4kVA 600V/4A	30kV	10kV 电缆 ≤ 1.9Km (300mm ²)
NRXZ-176kVA/22kV	6KW	22 kV/2A 四台	6kVA 750V/8A	30KV	10kV 电缆 ≤ 3.8kM (300mm ²)
NRXZ-132kVA/22kV	6KW	22kV/2A 二台 22kV/1A 二台	4.5kVA 750V/6A	30KW	10kV 电缆 ≤ 4.5kM (300mm ²)
NRXZ-66kVA/66kV	2.5KW	22kV/1A 三台	2.1kVA 750V/3A 2250V/1A	70KV	10kV 电缆 ≤ 2.2kM (300mm ²) 35kV 电缆 ≤ 500M (300mm ²)
NRXZ-132kVA/44kV	6KW	22kV/2A 三台	4.5kVA 750V/6A 2250V/2A	70KV	10kV 电缆 ≤ 4.5kM (300mm ²) 35kV 电缆 ≤ 1.0kM (300mm ²)
NRXZ-198kVA/66kV	8kW	22kV/1A 三台 22kV/2A 三台	6.75kVA 750V/9A 2250V/3A	70KV	10kV 电缆 ≤ 6.5kM (300mm ²) 35kV 电缆 ≤ 1.5kM (300mm ²)
NRXZ-264kVA/44kV	10KW	22kV/2A 六台	9kVA 750V/12A 2250V/4A	70KV	10kV 电缆 ≤ 8.5kM (300mm ²) 35kV 电缆 ≤ 2.0kM (300mm ²)
NRXZ-330kVA/66kV	12KW	22kV/1A 三台 22kV/2A 六台	11.25kVA 750V/15A 2250V/5A	70KV	10kV 电缆 ≤ 10kM (300mm ²) 35kV 电缆 ≤ 2.5kM (300mm ²)
NRXZ-396kVA/66kV	15KW	22kV/3A 六台	13.5kVA 750V/18A 2250V/6A	70KV	10kV 电缆 ≤ 12kM (300mm ²) 35kV 电缆 ≤ 3kM (300mm ²)

适用范围说明:

没有特殊说明, 上表给出的 10kV 电缆长度为 2.0 倍耐压、30Hz~300Hz 下的长度。如果是 2.5 倍耐压、30Hz~300Hz 下, 电缆长度要相应的减少 33%。

型号命名说明:

NRXZ-**/**—**, "NRXZ-"为产品代号, "NR"指生产商为南偕公司; "**/**"是系统输出电压, 单位为 kV, 多个用"/"分开; **是系统容量, 单位为 kVA。

产品配置说明:

1.用户可选配补偿电容器 2.特殊试品可定制.